



# Dialog 5446 IP Premium

Süsteemitelefoniid  
BusinessPhone

## Lühijuhend EESTI

Mahukama inglise keelse juhendi leiate interneti aadressilt  
<http://tolv.aastra.com/library/manuals/BusinessPhone/Quickrefguides/Multilingual/Pdf/Dialog5446BP.pdf>

### Sisse/väljalogimine

Sisselogimine: oma number. + *Salasõna* (kui vajalik)  
Väljalogimine: **Log off Yes (Jah)**

### Kõnede vastamine

Tõstke toru: Handsfree: Vajutage nuppu ekraanil **Line**.

### Kõnede vastamine teiselt telefonilt (noppimine)

On võimalik vastata kõnele enda telefonilt.  
Võtke telefonitoru ja valige heliseva telefoni sisenumber. Kuulete kinnist tooni.

Vajutage klahvi **6**.  
Abonentid, kes kuuluvad ühte noppimisrühma, saavad vastata teisele telefonile tulnud kõnedele,

valides helisev sisenumber ja **6**.

### Helistamine

Sisekõne: valige sisenumber

Väliskõne: valige välissuunakood (reeglina 0) + välisnumber

Helistamine nime või puutekraani kaudu:

Vajuta nime/tähe nuppu või ekraanil olevat kirjet

Kontaktkirjast: **My Dialog Contacts**  
Otsi nime esimese nimetähe(hoia nuppu all) järgi.

Vali kõnenimekirjast: Valige **number Call**

Viimati valitud välisnumbri kordus: **\* \* \***

Tagasihelistamispalve (**Call Back**)  
(Kui abonent on hõivatud või ei vasta)

Tagasihelistamine:  
(Hõivatud number helistab tagasi.)

**5**

### Suunamine (**Transfer**)

Käigusolev kõne: **Inquiry** tehke vahekõne ja (enne) või pärast vastu võtmist)

### Kõnede eelsuunamine (**Call Forwarding**)

Te soovite, et Teie number heliseks mõnel teisel siseabonentil. (**Follow-me**)

Tellimine oma numbrilt: **Presence – Follow-me**  
Uus sisenumber **OK**

või ja vajutage **\* 21 \*** ja valige sisenumber, kuhu soovite kõned suunata. Kinnituseks vajutage **#**.

Tühistamine: **Presence – Follow-me – Deactivate** või **#21#** Lõpetamiseks vajuta **C**.

Tellimine teiselt numbrilt:  
(Esialgul Te peate tellima **follow me** oma numbrilt)  
**Presence – Follow-me**

Oma number. **\*** Uus number. **OK**  
Tühistamine: **# 21 \*** Oma number **#**

### Järelekuutsumine välisnumbrile (nt. GSMile) (**External Follow-me**)

Tellimine oma numbrilt.: **Presence – External Follow-me välisnumber** (K koos välissuunakoodiga „0“)

**OK** või ja vajutage **\* 22 \*** valige 0 ja välisnumber. Kinnituseks vajutage **#**.

Tühistamine: **Presence – Follow-me – Deactivate** või **#22#** Lõpetamiseks vajutage **C**.

### Järelekuutsumine eelnevalt fikseeritud numbrile (nt. isikliik GSMile) \* **\* 21 #**

Tühistamine: **Presence – Follow-me – Deactivate** või **#21#**

### Sõnumid

Kui abonent on kinni või ei vasta, Te võite saada siseabonentidele sõnumi (Kuuldes kinnist tooni)

„Helista mulle“ sõnum: **9 #**

Kõnepost: **99** Ja jäta teade

Taasesitus: **\***

Salvestus: **9** Ja jäta teade

Saatmine: **#**

Saabunud sõnumid:

### Aadressiraamat \*

Integreeritud telefoniraamat

Juurdepääs kontaktidele:   
Helistamine kataloogist: Vajuta nimi või number

Süsteemitelefoniiraamatud

Juurdepääs sisetelefoniramatu: **\* 0 #**

Juurdepääs välistelefoniramatu: **# 0 \***

Kontakti otsimine: Vajuta tähe klaviatuuril

Otsingu aktiveerimine: **#**

Edasi kerimine: **0**

Tagasi kerimine: **\***

Uus otsing: Vajuta **1**

Helista kataloogist: **Line**

### Nime programmeerimine

Numbri vahetamine või programmeerimine:   
**more...** Valige nimi **Edit** Sisesta uus number või vaheta jooksev number **Save**

### Info jätmine oma telefonile\*

Aktiveerimine: **Presence – Absence**

**Reason** Valige põhjust koos tagasituleku ajaga (Kui vajalik) **OK**

Tühistamine: **Presence – No absence**

Eeldefineeritud info: **\* 23 \*** Info kood

Lõpetatud Info **#**

Kõnepost: **\* 23 \* 9** Räägi

Taasesitus: **\***

Salvestus: Vajuta **9** **Speak**

Stop ja salvesta: **# C**

Informaiooni kustutamine: **# 23 # C**

### Info jätmise kood ja parameeter\*

Juhul, kui on info aktiveeritud, on toru tõeses kuulda eriline valimistoon.

Tagasituleku aeg	1	[tund (00-23) minut (00-59)]
Tagasituleku kuupäev	2	[kuu (01-12) päev (01-31)]
Lõuna	3	tagasi kell, [tund, minut]
Koosolek	4	tagasi kell, [tund, minut]
Puhkus	5	tagasi, [kuu, päev]
Haige	6	tagasi, [kuu, päev]

### Salasõna vahetamine

Uue salasõna valimine: **# \* 72 \*** jooksev salasõna (default 0000) **\*** uus salasõna **C**

### Keele valimine

Displei keele

muutmiseks: **My Settings – Language – Display Menus**  
Valige keel **Select**

### Helina vaigistamine

Helina väljalülitamine:

\*kui süsteemadministratori poolt programmeeritud ja eelhäälestatud